# 목차

**multipath rescan** ..... 3
***Rescan Fiber Channel*** ..... 3
***sg3_utils 패키지를 이용한 방법*** ..... 3
***참조링크*** ..... 3

# multipath rescan

스토리지 장비에서 DAS또는 SAN으로 연결된 서버쪽에 LUN정보를 변경한경우 대상 서버에서 LUN정보가 즉시 갱신되지 않는경우가 대부분이다. 이런경우 SCSI 장치 정보를 재스캔해서 적용해야 하는데 2가지 방법이 있다.

권장하는 방법은 OS에서 제공하는 `rescan-scsi-bus.sh` 스크립트를 이용하는 것이다.

## Rescan Fiber Channel

```
$ ls /sys/class/scsi_host/ | while read host ; do echo "- - -" >
/sys/class/scsi_host/$host/scan ; done
```

## sg3_utils 패키지를 이용한 방법

`rescan-scsi-bus.sh` 스크립트를 실행하면 바로 인식된다.

```
$ yum -y install sg3_utils
$ rescan-scsi-bus.sh

# 또는

$ rescan-scsi-bus.sh -m -r
```

## 참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/466283
- https://access.redhat.com/solutions/5534021
- https://access.redhat.com/solutions/1314183
- https://access.redhat.com/discussions/918223

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
**https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/multipath_rescan**

Last update: **2024/01/24 10:56**